

Manual de Uso

Generador Eléctrico EEPA



Procedimiento de encendido del generador



1 Verificar combustible:

Asegúrese de que el generador tenga gasolina de 93 octanos.



2 Botón de encendido:

Vaya al frente del generador y ponga el botón de encendido/apagado en la posición "ON".



3 Paso de combustible:

En el costado izquierdo del generador, gire la llave del paso de combustible a la posición "ON" (debe quedar en posición vertical).



4 Ahogador ("CHOKE"):

También en el costado izquierdo, mueva la palanca del ahogador hacia la derecha, para que quede en la posición "CHOKE".



5 Encender con la cuerda:

Con una mano afirme bien el generador, y con la otra, tire con fuerza y hacia afuera, la cuerda o piola de arranque que se encuentra en la parte frontal-izquierda del dispositivo.



6 Pasar a modo "RUN":

Una vez que el generador encienda, inmediatamente mueva el ahogador hacia la izquierda, para que quede en la posición "RUN".



7 Conectar electricidad:

Conecte la extensión eléctrica en el enchufe azul "AC OUT" que está en la parte frontal del generador.

Procedimiento de apagado del generador




1 Botón de apagado:

Vaya al frente del generador y coloque el botón de encendido/apagado en la posición "OFF". El generador se detendrá.



2 Cerrar paso de combustible:

En el costado izquierdo, gire la llave del paso de combustible a la posición "OFF" (debe quedar horizontal).



3 Ahogador:

Mueva la palanca del ahogador hacia la derecha, para que quede nuevamente en la posición "CHOKE".



Encienda el generador al menos una vez por semana durante 5 minutos, aunque no lo esté usando, para asegurarse de que siempre funcione correctamente.

No deje el generador a la intemperie. Debe usarse en un lugar ventilado, pero protegido del agua y la humedad.



- 1 Botón de Encendido/Apagado.
- 2 Selector del paso de combustible.
- 3 Ahogador.
- 4 Tapa estanque de combustible (93 octanos).
- 5 Salida de electricidad (Conexión para equipos eléctricos).
- 6 Tapa revisión de aceite.

¡Gracias por seguir estas instrucciones y cuidar el equipo!



Atención exclusiva
+569 42323215



EEPA

Calidad y Servicio es
Nuestro Compromiso